

WORKSHOP CHARGER

- 70A 12V & 60A 24V
- Power Supply Läge
- Polaritets skyddad
- Gnistfri
- Kortslutningssäker
- Temperaturkompenserad
- 12 & 24V!
- Lätt att installera
- Liten och kompakt
- Användarvänlig
- Strömbegränsad
- Hög verkningsgrad >90%



WORKSHOP CHARGER

Verkstadsladdaren är en mycket kraftfull och kompakt batteriladdare med den senaste switch-tekniken som lämpar sig utmärkt i verkstadsmiljöer där kravet på snabb och säker laddning är stort.

Primepower Workshop Charger ger full effekt på 60A vid 24V och 70A vid 12V.

Laddaren ställs enkelt in till rätt batterityp, spänning eller power supply läge genom tryckknappen på laddarens framsida. Man väljer enkelt om man vill ladda ett 24V batteri eller ett 12V batteri med knappen på laddarens framsida.

Laddaren är både kortslutningssäker och polaritetsskyddad för högsta säkerhet.

Laddaren är mycket enkel att använda, bara att koppla på batteriet och välja rätt batterityp så löser laddaren resten.

Laddaren levereras med kraftiga batteriklämmor och dubbelisolerade kablar, batterikablar på upp till 5M går att beställa som tillval.



WORKSHOP CHARGER

- 70A 12V & 60A 24V
- Power Supply Läge
- Polaritets skyddad
- Gnistfri
- Kortslutningssäker
- Temperaturkompenserad
- 12 & 24V!
- Lätt att installera
- Liten och kompakt
- Användarvänlig
- Strömbegränsad
- Hög verkningsgrad >90%

SPECIFIKATION OCH MODELLPROGRAM

Artikelnummer	0036831
Inspänning	230VAC / 50Hz / 8A
Nominell utspänning	12V / 24V
Laddström	60A vid 24V 70A vid 12V
Effektivitet	>90%
Arbetstemperatur	-20°C till +50 °C
Rekommenderad batterikapacitet	40Ah—1000Ah
Ingående växelspänning	90 VAC—250 VAC
Rippel	<3%
Batterityper	Samtliga bly-syra batterier, Öppna, AGM, Gel, CaCa
IP klass	IP20
Dimensioner (LxBxH)	294 x 135 x 94,5 mm
Vikt	2.2Kg

Primepower WSC Väggfäste
art.nr: 1740080



Primepower WSC Väska
art.nr: 9144500

